

4 CHANNEL / LINES SURVEILLANCE SYSTEM



Ελεγχος μέ microcontroller:

1. Ανοικτό κύκλωμα
2. Βραχυκύκλωμα
3. Σφάλμα γείωσης (ανεξάρτητα για κάθε καλώδιο της γραμμής)
4. Σωστής λειτουργία ενισχυτών
5. Αυτόματη αντικατάσταση ενισχυτή σε περίπτωση βλάβης με εφεδρικό
6. Ηχητικό σήμα ειδοποίησης με διακόπτη ON / OFF
7. Γενικό σήμα σφάλματος για σύνδεση με πίνακα σφαλμάτων κτιρίου (BMS)
8. Αυτόματο reset μετά από ανίχνευση βλάβης και επανέλεγχος κάθε 2 sec
9. Διακόπτης Adjust / Normal για εύκολη ρύθμιση του συστήματος στην πρόσοψη
10. Οπή ρύθμισης ευαισθησίας στην πρόσοψη
11. Λειτουργία με AC (220 - 230 V AC και DC 24V)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	RS 3005
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V AC - 24V DC (optional)
ΚΑΝΑΛΙΑ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ	4
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ	Ναι με buzzer 1 Khz (επιλογή με διακόπτη)
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	100V - 300W
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	100V - 300W
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΦΕΔΡ. ΕΝΙΣΧΥΤΗ	Ναι (ανεξάρτητη είσοδος για κάθε κανάλι)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ	Adjust & normal
ΡΥΘΜΙΣΗ LINE BALANCE	Στην πρόσοψη - με τρίμμερ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	Ναι με 1 led
ΕΝΔΕΙΞΗ SHORT CIRCUIT	Ναι με 1 led
ΕΝΔΕΙΞΗ OPEN CIRCUIT	Ναι με 1 led
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ	Ναι με 1 led
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΕΔΡ. ΕΝΙΣΧ.	Ναι με 1 led
ΕΝΔΕΙΞΗ NORMAL OPERATION	Ναι με 1 led
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Scanning (255 φορές / sec)
AUTO RESET (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ)	Ναι μετά από 2 sec
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Risk microcontroller AVR AT90S1200
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1 Mhz
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	220V - 1A & dc 1A (internal)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MIN/MAX)	15 VA (min) - 40 VA (max)
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Ανοδιωμένο αλουμίνιο βαμμένο με μπλέ ηλεκτροστατική βαφή
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	482 X 88 X 240 mm (2U - 19")
ΒΑΡΟΣ	4 kg
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 Χρόνια
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, EN60065/98, EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, IEC 65